

Для начала надо настроить время. Указываем зону и NTP-сервер:

```
clock timezone MSK/MSD 3  
ntp server IP_NTP_server source inside
```

Далее настраиваем куда отправлять логи. Отправляем логи через inside-интерфейс и указываем, что отправляем их на порт 1234. По умолчанию 514 порт, но иногда лучше поменять порт. Например, Graylog почему-то не хотел логи с 514 порта обрабатывать, хотя логи других нормально обрабатывались.

```
logging enable  
logging trap informational  
logging asdm errors  
logging device-id string ASA55ver  
logging host inside IP_syslog 17/1234
```