

Нарвался на глюк ПО. На некоторых портах VLAN не менялся никак. Пришлось обновляться. Модель QSW-3750-52T-AC-R.

Само ПО для этой модели [здесь](#).

Если другая модель, то смотрите [здесь](#).

L3-интерфейс поднят, поэтому повторятся не будут. Если что, то смотрите [базовую настройку](#).

Для начала надо узнать текущую версию ПО (может уже последняя стоит):

```
# show version
```

Файлы на flash можно вот так посмотреть

```
# dir
```

Сначала на свой TFTP-сервер закинул образ и далее с этого сервера качал на коммутатор:

```
# copy tftp://IP_TFTP/QSW-3750-X-AC-R_8.2.1.238_nos.img 8.2.1.238_nos.img
```

Можно и из других мест загрузить

```
sftp://user:password@ip|host-name/remote-filename  
ftp://user:password@ip|host-name/remote-filename  
local-filename
```

Учитывайте, что более 2 образов не влезет на flash.

Далее указываем, что грузить в первую очередь

```
# boot img 8.2.1.238_nos.img primary
```

Указываем, что грузить, если первое ПО не запустилось. Например, старый образ загружать

```
# boot img nos.img backup
```

Перезагружаемся

```
# reload
```

Проверяем работу и версию ПО после перезагрузки.